

位相信号-PWM変換器「PPC-1002」動作確認済調光器一覧

2024.02

メーカー	型番※1	適合負荷 インターフェイス※2	位相方式	R-DIP 番号割当
オーデリック	LC211	NK28900	正位相	2
KOIZUMI	AE49350E	LUT-LBX-JA	逆位相	4
神保	NKW-RLE5S3	NK28900	正位相	2
神保	NW-RLE5	NK28900	正位相	2
神保	NW-RTE2	LUT-LBX-JA	逆位相	1
DAIKO	LZA-90306E	NK28900	正位相	4
DAIKO	LZA92777	NK28900	正位相	6
東芝	WDG9001	LUT-LBX-JA	逆位相	7
Panasonic	NQ20615	NK28900	正位相	2
Panasonic	NQ28641(ライトマネージャS)	NK28900	正位相	3
Panasonic	NQ28732◇K(リビングライコン)	NK28900	正位相	5
Panasonic	WN575149	NK28900	正位相	4
Panasonic	WRT4740	NK28900	正位相	4
Panasonic	WT57515WK	NK28900	正位相	4
Panasonic	WTC57521◇	NK28900	正位相	8
Panasonic	WTY22173◇	NK28900	逆位相	9
Panasonic	WTY521730◇	NK28900	逆位相	9
Panasonic	WTY5411◇K	NK28900	逆位相	8
Panasonic	WTY54110W	NK28900	逆位相	8
Lutron	DVCL-123P-JA	NK28900	正位相	0
Lutron	GRX-3504-T-JA	NK28900	正位相	2
Lutron	HWD-4NE-JA	LUT-LBX-JA	逆位相	6

※1 ◇は色品番

※2 位相調光器によって、表記の適合負荷インターフェイスが1系統に1台必要となります。

NK28900	Panasonic 調光インターフェイスユニット
LUT-LBX-JA	Lutron 低負荷容量インターフェイス

※3 PPC-1002-B(信号出力タイプ)をご使用の際は、弊社1chPWM調光ドライバー(AO-1001)とLED負荷適合定電圧電源(DC9V~24V)をご使用ください。