

位相信号-PWM変換器「PPC-1002/PPC-1003」動作確認済調光器一覧

2025.11

メーカー	型番※1	適合負荷 インターフェイス※2	位相方式	R-DIP 番号割当	備考
オーデリック	LC211	NK28900	正位相	2	
KOIZUMI	AE49350E	LUT-LBX-JA	逆位相	4	
神保	NKW-RLE5S3	NK28900	正位相	2	
神保	NW-RLE5	NK28900	正位相	2	
神保	NW-RTE2	LUT-LBX-JA	逆位相	1	
DAIKO	LZA-90306E	NK28900	正位相	4	
DAIKO	LZA92777	NK28900	正位相	6	
東芝	WDG9001	LUT-LBX-JA	逆位相	7	
Panasonic	NQ20615	NK28900	正位相	2	
Panasonic	NQ28641(ライトマネージャS)	NK28900	正位相	3	
Panasonic	NQ28732◇K(リビングライコン)	NK28900	正位相	5	
Panasonic	WN575149	NK28900	正位相	4	
Panasonic	WNS57511◇	NK28900	逆位相	F	
Panasonic	WNS575830◇	NK28900	逆位相	F	
Panasonic	WRT4740	NK28900	正位相	4	
Panasonic	WT57515WK	NK28900	正位相	4	
Panasonic	WTA57583◇K	NK28900	逆位相	F	
Panasonic	WTC57521◇	NK28900	正位相	8	
Panasonic	WTY22173◇	NK28900	逆位相	F	
Panasonic	WTY521730◇	NK28900	逆位相	9	周波数環境に関係なく60Hzモードで運用
Panasonic	WTY5411◇K	NK28900	逆位相	8	周波数環境に関係なく60Hzモードで運用
Panasonic	WTY54110W	NK28900	逆位相	8	周波数環境に関係なく60Hzモードで運用
Lutron	DVCL-123P-JA	NK28900	正位相	0	
Lutron	GRX-3504-T-JA	NK28900	正位相	2	
Lutron	HWD-4NE-JA	LUT-LBX-JA	逆位相	6	

※1 ◇は色品番
※2 位相調光器によって、表記の適合負荷インターフェイスが1系統に1台必要となります。

NK28900	Panasonic 調光インターフェイスユニット
LUT-LBX-JA	Lutron 低負荷容量インターフェイス