位相信号-PWM変換器「PPC-1002/PPC-1003」動作確認済調光器一覧

2026.10

	メーカー	型番※1	適合負荷 インターフェイス※2	位相方式	R-DIP 番号割当
1	Lutron	DVCL-123P-JA	NK28900	正位相	0
2	神保	NW-RTE2	LUT-LBX-JA	逆位相	1
3	神保	NW-RLE5	NK28900	正位相	2
4	Lutron	GRX-3504-T-JA	NK28900	正位相	2
5	Panasonic	NQ20615	NK28900	正位相	2
6	Panasonic	NQ28641(ライトマネージャS)	NK28900	正位相	3
7	KOIZUMI	AE49350E	LUT-LBX-JA	逆位相	4
8	DAIKO	LZA-90306E	NK28900	正位相	4
9	Panasonic	WRT4740	NK28900	正位相	4
10	Panasonic	NQ28732◇K(リビングライコン)	NK28900	正位相	5
11	Lutron	HWD-4NE-JA	LUT-LBX-JA	逆位相	6
12	DAIKO	LZA92777	NK28900	正位相	6
13	東芝	WDG9001	LUT-LBX-JA	逆位相	7
14	Panasonic	WTC57521◇	NK28900	正位相	8
15	Panasonic	WTY54110W	NK28900	逆位相	8
16	Panasonic	WTY5411◇K	NK28900	逆位相	8
17	Panasonic	WTY521730◇	NK28900	逆位相	9
18	Panasonic	WTY22173◇	NK28900	逆位相	F
19	Panasonic	WT57515WK	NK28900	正位相	4
20	Panasonic	WN575149	NK28900	正位相	4
21	神保	NKW-RLE5S3	NK28900	正位相	2
22	オーデリック	LC211	NK28900	正位相	2
23	Panasonic	WNS57511◇	NK28900	逆位相	F
24	Panasonic	WTA57583◇K	NK28900	逆位相	F
25	Panasonic	WNS575830◇	NK28900	逆位相	F
26	Panasonic	NQ28771◇(リビングライコン)	LUT-LBX-JA	逆位相	E
27	Panasonic	WTY521730◇K	NK28900	逆位相	F
28	Panasonic	WTY22473◇/WTY22473◇K	NK28900	逆位相	D
29	Panasonic	WTY24173◇	LUT-LBX-JA	逆位相	8

※1　◇は色品番

※2　位相調光器によって、表記の適合負荷インターフェイスが1系統に1台必要となります。

NK28900	Panasonic　調光インターフェイスユニット
LUT-LBX-JA	Lutron　低負荷容量インターフェイス